



## Technische Daten Osram LED-Streifen Linearlight Flex Protect Power 1200 72.9W 9900lm 24v - 860 Tageslichtweiß | 9M/11mm

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 231626                  |
| EAN                                     | 4052899481701           |
| Marke                                   | Ledvance                |
| Herstellername                          | LFP1200-G3-860-09 OSRAM |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000                   |

### Technische Informationen

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Technologie                  | LED                                       |
| Watt                         | 72.9                                      |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                             |
| Farbcode                     | 860 Tageslichtweiß                        |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6000 Tageslichtweiß                       |
| Helle Farbe                  | Weiß                                      |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe               |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                               |
| Lichtstrom (Lumen)           | 9900                                      |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 136                                       |
| IP-Schutzklasse              | IP67 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Produkttyp                   | LED-Streifen                              |

### Produktinformationen

Produktserie

LINEARlight

## Maße

---

Länge (mm)

9000

Breite (mm)

11

## Sensorinformationen

---

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

